



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АКЦЕНТ

Руководство по использованию семейств



Производственная компания ООО «Пром-Свет»




ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.



Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20**(версия Revit)\IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и выбрать кнопку «OK».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.

Свойства

promled-akcent-#-#-#-#-#-#-#-#
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000K 5°

Осветительные приборы (1) Изменить тип

Зависимости

Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение по высоте	0.0

Электросети - Освещение

Коэффициент использования	
Расчет коэффициента использования	<input checked="" type="checkbox"/>
Код переключателя	

Электросети - Нагрузки

Панель	
Номер цепи	

Размеры

Поворот светильника	90.00°
---------------------	--------

Механизмы

Идентификация

Стадии

Стадия возведения	Новая конструкция
Стадия сноса	Нет

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании	230 В/1-4 В·А
-------------------------------	---------------

Данные

Крепление на поворотный кронштейн	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--------------------------

Прочее

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

